

Alpine UTE-92BT ja CDE-193BT ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys:

Korjaus taajuuskorjain- sekä jakosuodinasetusten tallennusongelmaan, joka on aiheuttanut säätöjen nollautumisen laitteen sammuttamisen yhteydessä. Päivitys tehdään USB-tikulla.

Päivitysohjeet:

1. Alusta USB-tikku (FAT32)

Lataa ohjelmistopäivitys oheisista linkeistä:

Alpine **CDE-193BT** [päivitystiedosto](#) (.rar)

Alpine **UTE-92BT** [päivitystiedosto](#) (.rar)

2. Pura .rar-pakattu päivitystiedosto USB-tikulle (esim. ilmaisella winrar-ohjelmalla). Purkamisen jälkeen tikulta tulee löytyä .bin päättyvä tiedosto.



3. Valitse soittimesta USB ja tämän jälkeen liitä soittimeen USB-tikku, josta löytyy .bin päättyvä päivitystiedosto. Soittimen näytölle tulee teksti: Unsuported.



4. Paina samanaikaisesti painikkeita **BAND** ja **Muistipaikka 3**.



5. Paina **Play/Pause** painiketta



6. Käännä äänenvoimakkuussäädintä ja kun näytössä lukee **YES**, paina äänenvoimakkuussäädintä.



7. Päivitys käynnistyy ja näytössä näkyy prosentteina päivityksen edistyminen. Päivityksen aikana EI SAA sammuttaa soitinta, irrottaa USB-tikkua eikä painaa soittimen painikkeita. Päivitys kestää noin viisi minuuttia.



8. Kun päivitys on valmis, tulee näyttöön muutamaksi sekunniksi teksti **UPDATED** ja uuden ohjelmistoversion numero. Käännä virta-avain OFF-asentoon, irrota USB-tikku ja käännä virta-avain takaisin ACC-asentoon. Soitin on nyt päivitetty...

Lisätietoja:

Audio Hellman Oy, Hallimestarinkatu 18, 20780 Kaarina, 02 – 2437 454, info@audiohellman.fi
www.alpine.fi